

FA-WRR1

Funk-Receiver ermöglicht das Fernsteuern und Auslösen von bis zu 15 Systemblitzgeräten und Kameras auch aus großer Entfernung bis zu 30m. Funktioniert in Kombination mit FA-WRC1M.

Besonderheiten und Nutzen:

Bis zu 15 Blitze oder Kameras aus der Ferne auslösen.
 Zusätzlicher Anschluss für Studioblitzgeräte
 Kompatibel mit a7 II, a7RII, a7S
 Für jeden Blitz wird ein Empfänger benötigt.



Als Funkauslöser wird zusätzlich FA-WRC1M benötigt (separat erhältlich)

Reichweite: Bis zu 30m

Kürzeste Blitzsynchronisierungszeit: 1/250 / Blitzstärke variabel einstellbar (25 Stufen)

HSS (High Speed Sync) kompatibel

Steuerung von bis zu 15 Blitzern in max. 5 Gruppen

Ermöglicht auch gleichzeitiges Auslösen von max. 15 Kameras dank Sync-Anschluss (via VMC-MM1 Kabel - nicht im Lieferumfang)

Funktechnologie: 2,4 GHz

14 Kanäle zur sicheren Übertragung des Signals

Sync-Anschluss zum Anschluss von Studioblitzanlagen per Kabel (nicht im Lieferumfang)

Kompatibel mit folgenden Blitzgeräten:
 HVL-F60M/F43M/F32M HVL-F58AM*/F43AM*/F42AM*
 (*ADP-MAA wird benötigt, kein TTL)

HVL-F60M/F43M/F32M lassen sich direkt vom Sender steuern inkl. TTL Kompatibilität

Geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit

Stromversorgung via AA Batterien (2 Stück) - Betriebsdauer ca. 15 Stunden

Abmessungen: ca. 61,0 x 46,4 x 65,2 mm / Gewicht: ca.85g (ohne Batterien)

Material-Nr.:	FAWRR1.CE7
EAN-Code.:	4548736039025
Farbe:	Schwarz
Verfügbar ab:	September 2016

Vorgängermodell:	
Nächsthöheres Modell:	
EK-Stückpreis	240,70 CHF
Unverbindliche Preisempfehlung:	259,00 CHF

Unterschiede zum Vorgänger sind als NEU gekennzeichnet.

Stand: 13.07.2016. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.