

FA-WRC1M

Funk-Blitzauslöser ermöglicht das Fernsteuern und Auslösen von bis zu 15 Systemblitzgeräten und Kameras auch aus großer Entfernung bis zu 30m.

Besonderheiten und Nutzen:

Großes Display ermöglicht bequeme Einstellung der Blitze auch aus der Ferne.
 Zusätzlicher Anschluss für Studioblitzgeräte
 Kompatibel mit a7 II, a7RII, a7S



Als Empfänger wird zusätzlich FA-WRR1 benötigt (separat erhältlich)

Reichweite: Bis zu 30m

Kürzeste Blitzsynchronisierungszeit: 1/250 / Blitzstärke variabel einstellbar (25 Stufen)

HSS (High Speed Sync) kompatibel

Steuerung von bis zu 15 Blitzern in max. 5 Gruppen

Ermöglicht auch gleichzeitiges Auslösen von max. 15 Kameras dank Sync-Anschluss (via VMC-MM1 Kabel - nicht im Lieferumfang)

Funktechnologie: 2,4 GHz

14 Kanäle zur sicheren Übertragung des Signals

Sync-Anschluss zum Anschluss von Studioblitzanlagen per Kabel (nicht im Lieferumfang)

Kompatibel mit folgenden Blitzgeräten:
 HVL-F60M/F43M/F32M HVL-F58AM*/F43AM*/F42AM*
 (*ADP-MAA wird benötigt, kein TTL)

HVL-F60M/F43M/F32M lassen sich direkt vom Sender steuern inkl. TTL Kompatibilität

Geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit

Stromversorgung via AA Batterien (2 Stück) - Betriebsdauer ca. 12 Stunden

Abmessungen: ca. 58,0 x 65,8 x 83,7 mm / Gewicht: ca.93g (ohne Batterien)

Material-Nr.: FAWRAC1M.CE7

EAN-Code.: 4548736038981

Farbe: Schwarz

Verfügbar ab: September 2016

Vorgängermodell:

Nächsthöheres Modell:

EK-Stückpreis 425,90 CHF

Unverbindliche Preisempfehlung: 459,00 CHF

Unterschiede zum Vorgänger sind als NEU gekennzeichnet.

Stand: 13.07.2016. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.