












Test Ladestecker

Dienstag, 11. Januar 2022

												
Marke		Samsung	Apple	Cellularline	4 smarts	SBS	Trend	ISY	Xqisit	ok	Aukey	Logilink
Bezeichnung		Samsung 35 W PD Power Adapter Duo	Apple USB Power Adapter 5W	USB Charger Ladegerät	Volt Plug QC 3.0 18 W	Travel charger	iSound-6824S	IWC-4002 USB-Reiselerader	Travel Charger	USB Wall charger 2.4 A 2xUSB	PA-U32	PA0093A
Nummer		EP-TA220	A2118	ACHUSBSMAR T2A	–	TETR1USB1AP OL	iSound-6824S	IWC-5000-1	35477	80062/30030 156	PA-U32	PA0093A
Stecker		USB-A (& USB-C)	USB-A	1xUSB-A	1xUSB-A	1xUSB-A	1xUSB-A	2xUSB-A	1xUSB-A	2xUSB-A	2xUSB-A	1xUSB-A
Eingekauft bei		Interdiscount	M-Electronics	Migros Do it	Brack.ch	Interdiscount	Coop Bau+Hobby	Mediamarkt	Migros	Avec	Digitec.ch	Gonser.ch
Preis		Fr. 39.95	Fr. 19.90	Fr. 21.95	Fr. 10.40	Fr. 19.95	Fr. 14.95	Fr. 10.95	Fr. 19.95	Fr. 14.90	Fr. 24.60	Fr. 9.90
Energieverbrauch	35%	4.4	6.0	3.3	4.0	3.3	2.8	2.9	3.4	2.8	3.3	1.0
Standby ohne Kabel	mW	42	8	65	50	65	75	72	63	75	65	125
Hitzentwicklung	35%	5.7	4.4	5.9	4.6	4.2	4.6	4.1	3.0	3.3	4.6	1.7
Temperatur nach 1/2 h bei Volllast	°C	37.7	50.6	36.1	49	53.1	49.5	54	60.1	58.7	49.2	66.3
Technische Sicherheit	20%	5.7	5.1	5.1	5.7	5.1	5.1	5.1	5.7	5.1	3.1	6.0
Verbindung 230V-Stecker-Printplatte	30%	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0
Elektrik berührbar?	30%	6.0	6.0	4.0	6.0	4.0	4.0	4.0	6.0	4.0	4.0	6.0
GND-Anschluss USB-Stecker berührbar?		nein	nein	ja	nein	ja	ja	ja	nein	ja	ja	nein
Blitzschutz	40%	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	1.0	6.0
Blitzschutz-Test		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Sicherung defekt	ok
Hochspannungs-Test		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok

Test Ladestecker

Dienstag, 11. Januar 2022

												
Marke	Samsung	Apple	Cellularline	4 smarts	SBS	Trend	ISY	Xqisit	ok	Aukey	Logilink	
Preis	Fr. 39.95	Fr. 19.90	Fr. 21.95	Fr. 10.40	Fr. 19.95	Fr. 14.95	Fr. 10.95	Fr. 19.95	Fr. 14.90	Fr. 24.60	Fr. 9.90	
Visuelle Beurteilung der Elektrik	ok	ok	Der GND-Anschluss des USB-Steckers kann mit dem Finger berührt werden.	Trennung von Primär/Sekundär-Seite mit Schlitz im PCB und zusätzlicher Isolierung.	Trennung von Primär/Sekundär-Seite mit Schlitz im PCB und zusätzlicher Isolierung. Der GND-Anschluss des USB-Steckers kann mit dem Finger berührt werden. Layout auf Primärseite sehr eng!	Trennung von Primär/Sekundär-Seite mit Schlitz im PCB und zusätzlicher Isolierung. Der GND-Anschluss des USB-Steckers kann mit dem Finger berührt werden.	Der GND-Anschluss des USB-Steckers kann mit dem Finger berührt werden.	ok	Der GND Anschluss des USB Steckers kann mit dem Finger berührt werden. Layout auf Primärseite zum Teil sehr eng.	Der GND-Anschluss des USB-Steckers kann mit dem Finger berührt werden.	ok	
Vielseitigkeit	10%	5.8	4.5	5.0	5.6	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5
Zwischennote		5.3	5.1	4.7	4.7	4.1	4.1	4	3.8	3.7	3.9	2.6
Abwertung mangelhafte Sicherheit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-
Gesamtnote		5.3	5.1	4.7	4.7	4.1	4.1	4.0	3.9	3.7	2.9	2.6
Gesamturteil		gut	gut	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	ungenügend	ungenügend	ungenügend	ungenügend