

DMP-BDT384/385

Lettoce Blu-ray

LETTORE BLU-RAY INTELLIGENTE CON UPSCALING A 4K
PER UNA QUALITÀ DELL'IMMAGINE BRILLANTE



DMP-BDT384 (nero)



DMP-BDT385 (argento)



DMP-BDT385 (argento)

Un lettore Blu-ray intelligente con qualità dell'immagine capace di incantare i sensi. Un filmmaker per il vostro TV e al tempo stesso un team player DLNA all'interno della rete domestica. La vostra videoteca è a corto di risorse? Nessun problema. Grazie al WiFi integrato potrete accedere in modo facile e rapido al mondo pressoché illimitato delle App Internet e ai servizi di Video on Demand.

Risoluzione Ultra HD grazie all'upscaling a 4K e alla riproduzione 4K JPEG

Immagini mozzafiato in ottima qualità Full HD 2D o 3D

WiFi integrato per una facile connessione in rete con App Internet, Video on Demand (ad es.

Amazon Instant Video, Netflix) e molto altro ancora

Comando rapido e confortevole grazie al processore Dual Core e alla funzione di controllo HDMI

Comoda riproduzione di film, foto o musica - da chiavetta USB o PC/ NAS nella rete domestica

DMP-BDT384EG | EAN 5025232837861 ●

DMP-BDT385EG | EAN 5025232837878 ○



DATI TECNICI

Lettore Blu-ray DMP-BDT384/385

Formati disco riproducibili		
BD-ROM	FULL HD 3D/ BD-Video	•
BD-RE / BD-RE DL (ver. 3)	BDAV/ BDMV/ JPEG/ MPO/ FLAC/ WAV/ AAC/ WMA/ MP3/ ALAC/ DSD	•
BD-R/ BD-R DL (ver.2)	BDAV/ BDMV/ Xvid/ MKV/ FLAC/ WAV/ AAC/ WMA/ MP3/ ALAC/ DSD	•
DVD	DVD-Video	•
DVD-R1/ DVD-R DL1/ DVD-RW1	DVD-Video / DVD Video Recording	•
	AVCHD	•
	Xvid/ MKV/ FLAC/ WAV/ WMA/ AAC/ MP3/ ALAC/ DSD/ JPEG/ MPO	• (DVD-R/ DVD-R DL)
+R1/ +R DL1/ +RW1	Video / AVCHD	•
CD, CD-R/ CD-RW	CD-DA	•
	Xvid/ MKV/ FLAC/ WAV/ WMA/ AAC/ MP3/ ALAC/ JPEG/ MPO	• (CD-R / CD-RW)
Audio System		
Dolby Digital/ TrueHD		• Decodifica (5.1ch) e uscita Bitstream
Dolby Digital Plus		• Decodifica (5.1ch) e uscita Bitstream
DTS-HD Master Audio / DTS-HD High Resolution Audio		• Decodifica e uscita Bitstream
FLAC		• (192kHz/24bit (5.1ch))
WAV		• (192kHz / 32 bit (2 ch))
ALAC		• (192kHz/24bit (2ch))
DSD (DFF, DSF)		• (2.8MHz (2ch/ 5.1ch), 5.6MHz (soltanto 2ch))
USB		
Interfaccia		• (2, sul lato anteriore)
USB Standard		• USB 2.0 High Speed
Riproduzione	Xvid/ MKV/ MP4/ MPEG-2/ FLAC/ WAV/ WMA/ AAC/ MP3/ ALAC/ DSD/ JPEG/ MPO	•
Caratteristiche immagine		
Upscaling a 4K 2 3		•
Riproduzione 4K JPEG 2		•
Conversione 2D-3D/ 3D Effect Controller		•/•
Deep Colour		•
x.v.Colour 4		•
Caratteristiche sonore		
Riproduzione High Quality Audio (tramite DLNA)		• (FLAC/ WAV/ WMA/ AAC/ MP3/ ALAC/ DSD)
Utilizzo intuitivo		
Quick Start Mode		•
Controllo HDMI (HDMI-CEC)		•
Moderna interfaccia grafica / immagini di sfondo		•/•
Rete		
Miracast™ 5		•
Internet Apps 6		•
Browser web		•
Sistema Wireless LAN		• (integrato)
DLNA (DMP & DMR)		•
Riproduzione da hard disk esterno 7		•
Accesso alla memoria di rete (NAS)		•
BD-Live™ 8		•
Interfacce		
Uscita HDMI		•
Uscita audio digitale		•
Terminale LAN (Ethernet)		• (per DLNA, BD-Live™8, Internet Apps6 e aggiornamento firmware)
Altre informazioni		
Video System		PAL / NTSC
Alimentazione elettrica		AC 220-240 V, 50 Hz
Consumo energetico	durante il funzionamento (circa)	17W
	stand-by	Quick Start OFF (circa)
		Quick Start ON (circa)
		0.5W
		5.5W
Dati generali		
Dimensioni (L x H x P) 9		415 x 43 x 182 mm
Peso		1.2 kg

*1 Vale per dischi masterizzati e finalizzati con un registratore.

*2 Per la riproduzione di contenuti 4K in upscaling è necessario un televisore 4K.

*3 L'upscaling a risoluzione 4K2K è possibile soltanto con contenuti video BD in 24p.

*4 Questa funzione vale solo per dati AVCHD registrati con tecnologia Color x.v. Funzione non supportata con i dischi BD-ROM o DVD-ROM.

*5 Compatibile con dispositivi Android™ versione 4.2 e superiori e certificati Miracast. Per sapere se il proprio smartphone supporta lo standard Miracast, rivolgersi al costruttore del dispositivo.

*6 Richiede una connessione Internet a banda larga.

*7 L'elaborazione dei dati NTFS / FAT32 supporta hard disk esterni con capacità di 4 TB o inferiore. Alcuni hard disk esterni non consentono la riproduzione.

*8 Per vedere i contenuti, occorre collegare un supporto di memoria USB (almeno 1GB di memoria libera/ disponibile a parte) al lettore BD. Richiede una connessione Internet a banda larga.

*9 Escluse le parti sporgenti

Kontakt:

Panasonic Deutschland
 eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
 Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55*
www.panasonic.de

Panasonic Marketing Europe GmbH
 Niederlassung Österreich
 Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67*
www.panasonic.at

Panasonic Switzerland
 eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
 Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60**
www.panasonic.ch

* Zum regulären Festnetzstarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr. / ** Zum Lokaltarif

Con riserva di modifiche tecniche. Il peso e le dimensioni sono indicativi. Aggiornato a: 01 / 2016